



HP LaserJet Pro P1100 Druckerreihe



Ideal geeignet für professionelle Anwender mit Home Office oder kleinem Büro, die auf der Suche nach einem günstigen, benutzerfreundlichen, energiesparenden und umweltverträglichen HP LaserJet Drucker sind.



Ob zu Hause oder im Büro – nutzen Sie den kabellosen Druck[1].

- Binden Sie über 802.11 b/g-Wireless-Netzwerktechnologie[1] den Drucker ohne Zusatzkabel in ein Netzwerk ein, und greifen Sie daheim oder im Büro von praktisch überall aus auf ihn zu.
- Drucken Sie bei DIN A4-Dokumenten bis zu 18 S./Min..
- Die Instant-on-Technologie ermöglicht eine schnelle Ausgabe der ersten Seite nach nur 8,5 Sekunden aus dem Powersave-Modus (Auto-Off) heraus.
- Sie können die unterschiedlichsten Medientypen bedrucken, z. B. Karton, Transparentfolien, Etiketten und Briefumschläge. Verwenden Sie dazu die 150-Blatt-Papierzuführung und die 10-Blatt-Einzelzuführung[2].

HP LaserJet – Ihr unkomplizierter, verlässlicher Druckpartner.

- Sekundenschnelle Installation mit HP Smart Install[3] – das Einrichten des Druckers wird zum Kinderspiel, und Sie benötigen keine CD.
- Sie möchten nach der Installation sofort drucken? Kein Problem mit dem anwenderfreundlichen, intuitiven und mit LEDs versehenen Bedienfeld.
- Original HP Verbrauchsmaterialien sind genau auf Ihren Drucker abgestimmt. So erhalten Sie kontinuierlich exzellente Ergebnisse.
- Wenn Sie eine Tonerkassette austauschen müssen, finden Sie über HP SureSupply[4] den passenden Ersatz und können ihn direkt dort erwerben.

Schonen Sie die Umwelt, und sichern Sie Ihren Umsatz ab.

- Sparen Sie mithilfe der Instant-on-Technologie[5] bis zu 50 Prozent an Energie gegenüber Laserdruckern anderer Anbieter.
- Mit der HP Auto-On/Auto-Off-Technologie[6] lassen sich mühelos weitere Einsparungen erzielen.
- Drucken Sie mit HP Smart Web Printing[7] nur die Inhalte aus, die Sie tatsächlich benötigen, und sparen Sie dadurch Papier.
- Der ultrakompakte Drucker in elegantem Industriedesign ist äußerst platzsparend.

[1] Der kabellose Druck ist nur beim HP LaserJet Pro P1102w Drucker möglich. Die Leistung beim kabellosen Einsatz ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Entfernung vom Zugangspunkt und ist während aktiver VPN-Verbindungen womöglich eingeschränkt.

[2] Die 10-Blatt-Einzelblattzuführung ist nur beim HP LaserJet Pro P1102w Drucker verfügbar.

[3] HP Smart Install funktioniert nur unter Windows.

[4] Die Merkmale dieser Funktion und die Verfügbarkeit können je nach Land variieren. Weitere Informationen unter www.hp.com/learn/suresupply.

[5] Energieersparnis laut HP Tests, wobei der typische Stromverbrauch, wie im ENERGY STAR-Programm vorgegeben, für HP LaserJet Produkte mit Instant-on-Technologie berechnet und mit dem Wert entsprechender Modelle anderer Anbieter verglichen wurde (Stand: März 2009).

[6] HP Auto-On- und Auto-Off-Funktionen je nach Drucker und Einstellungen verfügbar.

[7] Für die Verwendung dieser Funktion ist Microsoft Internet Explorer 6.0 oder höher erforderlich.

Technische Daten

Drucktechnologie	Laser		
Druckgeschwindigkeit	DIN A4 schwarzweiß: Bis zu 18 S./Min. Ausgabe der 1. Seite (Schwarz, A4): Nur 8,5 Sek. (aus dem Auto-Off-Modus) Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.		
Prozessor	266 MHz, Tensilica®		
Speicher	P1102: 2 MB; P1102w: 8 MB; Nicht erweiterbar		
Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (1.200 dpi effektiv mit HP FastRes 1200)		
Druckqualität	HP FastRes 600, HP FastRes 1200		
Druckersprachen	Host-basierter Druck		
Schriftarten/Fonts	Entfällt (Host-basiert)		
Druckleistung (monatlich, A4)	Bis zu 5000 Seiten		
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	250 bis 1500		
Ränder des Druckbereichs	oben: 4 mm, links: 4 mm, rechts: 4 mm, unten: 4 mm		
Druckmedienverarbeitung	Zufuhr Fach 1	Kapazität Blatt: 150; Briefumschläge: 15	Gewicht 60 bis 163 g/m ²
	Abmessungen A4; A5; B5; Postkarten; Briefumschläge (C5, DL, B5) 147 x 211 bis 216 x 356 mm		
	Ausgabe:	Blatt: Bis zu 100 Blatt. Briefumschläge: Bis zu 15 Briefumschläge. Transparentfolien: Bis zu 100 Blatt; Ausgabefach für 100 Blatt (Druckseite nach unten)	
	Duplex-Druck:	Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten)	
Druckmedientypen	Papier (Laser-, Normal-, Foto-, Pergamentpapier, raues Papier), Briefumschläge, Etiketten, Karton, Transparentfolien, Postkarten		
Schnittstellen und Konnektivität	P1102: Hi-Speed USB 2.0 Schnittstelle; P1102w: Hi-Speed-USB-2.0-Anschluss; WiFi 802.11 b/g;		
Betriebssysteme – Kompatibilität	Windows® 7 (32-Bit/64-Bit); Windows Vista® (32-Bit/64-Bit); Microsoft® Windows® XP (32-Bit/64-Bit), Server 2008 (32-Bit/64-Bit), Server 2003 (32-Bit/64-Bit); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (für aktuelle Drucktreiber siehe http://www.hp.com) Optional: Aktuelle Treiber können von der HP Support Website unter http://www.hp.com/support heruntergeladen werden.		
Netzwerkbetriebssysteme – Kompatibilität	Windows® 7 (32-Bit/64-Bit); Windows Vista® (32-Bit/64-Bit); Microsoft® Windows® XP (32-Bit/64-Bit), Server 2008 (32-Bit/64-Bit), Server 2003 (32-Bit/64-Bit); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (für aktuelle Drucktreiber siehe http://www.hp.com)		
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows® 7 (32-Bit/64-Bit): 1 GB RAM; Windows Vista® (32-Bit/64-Bit); Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32-Bit/64-Bit), Server 2003: 512 MB RAM; Alle Systeme: 350 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-Laufwerk, USB-Anschluss, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM; 150 MB freier Festplattenspeicher; CD-ROM-Laufwerk; USB-Anschluss		
Software	Drucktreiber, Programm zur Softwareinstallation/-deinstallation, HP Nutzungsüberwachung, HP Status- und Wärmemeldungen, CD-Launch-Pad, Bedienfeldsimulator		
Druckerverwaltung	HP Status- und Wärmemeldungen; HP Easy Printer Care Software; HP Nutzungsüberwachung (Installation nur über CD)		
Stromversorgung	Anforderungen: Eingangsspannung: 115 bis 127 V Wechselstrom (+/-10 %), 60 Hz (+/-2 Hz), 12 A; 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6,0 A. Verbrauch: P1102: 360 Watt (beim Druck), 1,4 Watt (Bereitschaft), 0,9 Watt (Auto-Off), 0,3 Watt (ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC): 0,505 kWh/Woche; P1102w: Alle Werte bei aktiviertem WiFi: 370 Watt (beim Druck), 2,7 Watt (Bereitschaft), 2,0 Watt (Auto-Off), 0,6 Watt (ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC): 0,704 kWh/Woche.;		
Maße (B x T x H)	Ohne Verpackung: 349 x 238 x 196 mm Gepackt: 400 x 250 x 298 mm		
Gewicht	Ohne Verpackung: P1102: 5,2 kg; P1102w: 5,3 kg; Mit Verpackung: 6,35 kg		
Betriebsumgebung	Betriebstemperatur: 15 bis 32,5 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 17,5 bis 25 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit. Lagertemperatur: -20 bis 40 °C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit. Geräuschenwicklung gemäß ISO 9296: Schallleistung : LwAd 6,4 B(A)		
Produktprüfzeichen	Sicherheitszertifikate: IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), GS-Siegel (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Klasse 1,21 CFR 1040.10 und 1040.11 außer bei Abweichungen; gemäß Laser Notice Nr. 50 vom 24. Juni 2007 (Klasse 1 Laser-/LED-Gerät) GB4943-2001, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit CE-Zeichen (Europa). Weitere Sicherheitszertifizierungen gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes		
Garantie	1 Jahr Herstellergarantie. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und örtlicher Gesetzgebung variieren.		

Bestellinformationen

CE651A	HP LaserJet Pro P1102 Drucker; vorinstallierte HP LaserJet Druckkassette schwarz (durchschnittliche Ergiebigkeit: 700 Standardseiten, Wert für die Druckleistung gemäß ISO/IEC 19752); Netzkabel; Druckersoftware und Dokumentation auf CD; Anleitung für erste Schritte, Flyer mit Support-Informationen, Smart Install Flyer
CE657A	HP LaserJet Pro P1102w Drucker; vorinstallierte HP LaserJet Druckkassette schwarz (durchschnittliche Ergiebigkeit: 700 Standardseiten, Wert für die Druckleistung gemäß ISO/IEC 19752); Netzkabel; Druckersoftware und Dokumentation auf CD; Anleitung für erste Schritte, Flyer mit Support-Informationen, Smart Install Flyer, USB-Kabel (1 m)

Zubehör

CE285A	HP LaserJet CE285A Druckkassette schwarz Durchschnittliche Reichweite der Kassette: 1.600 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 ermittelt.
Medien	
CHP110	HP Office Papier - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
CHP210	HP Druckerpapier - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
CHP310	HP LaserJet-Papier - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm

Service & Support

UG086E	HP Care Pack, 3 Jahre Austauschservice am nächsten Arbeitstag
UG206E	HP Care Pack, 3 Jahre Austauschservice (Standardbearbeitungszeit)
UG289E	HP Care Pack, 3 Jahre Rücksendung an HP. (UG289E: nur baltische Staaten, Griechenland, Polen, Türkei, EEM, Slowenien, Tschechien, Slowakei, Ungarn. UG086E/UG206E: alle anderen europäischen Staaten).
Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter http://www.hp.com	

<http://www.hp.com/de>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA März 2010 4AA0-4621DEE

